

TRUPER



- CÓDIGO: 104011 CLAVE: CARBA-100
- Cargador de baterías 20 A, arrancador de 100A, 12V/24V**
- Baterías de plomo ácido de ciclo profundo (estándar) AGM y GEL., con capacidad de 12 y 24 V
 - Diagnóstico automático del estado de la batería
 - Incluye protección contra sobrecarga y polaridad inversa
 - Función arranque de motor: suministra corriente elevada en intervalos cortos para encender vehículos con baterías totalmente descargadas
 - Microprocesador automático
 - Sistema de optimización de carga
 - Caimanes de acero con cable de 1.4 m
 - Conexión directa a corriente eléctrica
 - Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Velocidad de carga continua	20 A / 10 A carga rápida / 3 A mantenimiento
Para baterías (salida)	12 V y 24 V
Voltaje / Frecuencia	127 V c. a. / 60 Hz
Arrancador de motor	100 A
Ciclo de trabajo en función "arranque de motor"	100 A intermitentes: por cada 3 segundos de arranque el equipo debe permanecer apagado 180 segundos (máximo 5 ciclos)
Pallet	48

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Imágenes complementarias

Uso recomendado

Carga y mantenimiento (hasta 200 Ah)



Mantenimiento (más de 250 Ah)



Capacidad de la batería en amperes hora (Ah)	Tiempo de carga en horas @ 20 A			
	12 V	24 V	12 V	24 V
110 Ah	5.5 h	5.5 h	3 h	3 h
130 Ah	6.5 h	6.5 h	3.5 h	3.5 h
200 Ah	10 h	10 h	5 h	5 h
250 Ah	12.5 h	12.5 h	6.5 h	6.5 h
300 Ah	15 h	15 h	7.5 h	7.5 h
NOTA:	Si la batería está completamente descargada		Si la batería está al 50% de carga	



Imágenes complementarias

